


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п.Пятницкое Волоконовского района Белгородской области»

Согласовано:

Председатель профсоюзной организации
МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»

 /Н.Остапенко /
Протокол №1 от «20» 01 2020г.

Утверждаю:

Директор МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»

 /С.Губин/
Приказ №16 от «20» 01 2020г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда неэлектротехнического персонала ИОТ №005 – 2020

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал, у которого при выполнении своих трудовых обязанностей может возникнуть опасность поражения электрическим током.
- 1.2. Инструктаж неэлектротехнического персонала может проводиться сотрудником из числа электротехнического персонала организации, имеющим 3 группу по электробезопасности.
Работник, проводящий инструктаж и присвоение 1 группы по электробезопасности, должен быть уполномочен на это распоряжением ответственного за электрохозяйство или руководителем организации.
- 1.3. При инструктаже до инструктируемого должны быть доведены элементарные представления об опасности электрического тока, мерах безопасности на обслуживаемом участке, методах оказания доврачебной помощи при несчастных случаях.
- 1.4. Инструктаж завершается проверкой (путем устного опроса) усвоения сотрудником мер безопасности на рабочем месте и методов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
- 1.5. Работникам, прошедшим инструктаж и усвоившим требования настоящей инструкции, присваивается группа 1 по электробезопасности с оформлением в журнале проверки знаний.
- 1.6. Перечень профессий и список лиц, подлежащих инструктажу в объеме 1 группы по электробезопасности, должен утверждаться руководителем учреждения.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть используемое оборудование, убедиться в надежности подключения его к электросети, отсутствии повреждений штепселей, розеток, вилок, изоляции проводов электропитания.
- 2.2. При обнаружении каких-либо нарушений требований электробезопасности следует немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, который обязан принять меры по устранению нарушений.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. В течение рабочего дня каждый сотрудник должен выполнять только ту работу, которая входит в его трудовые обязанности и по ней проведен инструктаж на рабочем месте. В случае получения задания на выполнение работы иного характера с использованием оборудования, которое отличается от оборудования на рабочем месте, необходимо потребовать от руководителя, выдавшего такое задание, проведения инструктажа по безопасному проведению работ, исключению возможности поражения электротоком.

3.2. В случае появления сбоев в работе оборудования проводить работы по наладке этого оборудования самостоятельно не разрешается. Такие работы должны выполнять специалисты в соответствии с их должностными обязанностями.

3.3. Работникам организации запрещается открывать электрощиты, самостоятельно заменять электрические лампы, производить ремонт выключателей, штепселей, розеток и других электроустановок, трогать и перемещать провода электропитания, проводить какие-либо другие работы, при которых не исключается возможность контакта с токоведущими частями.

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо немедленно выключить оборудование и выполнять указания руководителя.

5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. После окончания работы все оборудование должно быть обесточено.

5.2. Необходимо также провести осмотр оборудования и всех электрических устройств с целью выявления возможных отклонений от требований электробезопасности, возникших в течение рабочего дня.

6. Помощь пострадавшему при поражении электрическим током

6.1. Первым действием при поражении электрическим током должно быть отключение электропроводящего устройства, которого коснулся пострадавший.

6.2. Если отключение установки не может быть осуществлено, необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей. Эти действия должны выполнять в диэлектрических перчатках. При их отсутствии следует воспользоваться сухой (токонепроводящей) тканью или полами своей одежды.

6.3. О происшедшем несчастном случае необходимо сообщить руководителю подразделения, который должен немедленно вызвать медицинскую помощь независимо от степени тяжести этого случая.

6.4. Для определения состояния пострадавшего необходимо провести следующие мероприятия:

- ✓ уложить пострадавшего спиной на твердую поверхность;
- ✓ проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется по движению грудной клетки);
- ✓ проверить наличие у пострадавшего пульса;
- ✓ проверить состояние зрачка - широкий или узкий (широкий зрачок

свидетельствует о резком ухудшении кровоснабжения мозга).

6.5. Если пострадавший сначала был в состоянии обморока, а затем пришел в сознание, то его следует уложить в удобное положение и до прихода врача обеспечить ему покой, наблюдая за ним.

6.6. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него устойчивое дыхание и прощупывается пульс, то его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, периодически подносить к носу вату, смоченную в нашатырном спирте, и обеспечить покой до прибытия медицинской помощи.

6.6. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса на сонной артерии - нанести удар кулаком по груди, приложить холод к голове, приподнять ноги и немедленно приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца.


При электрических ожогах и ранах необходимо наложить повязки, при переломах костей конечностей - шины.

Недопустимо!

Прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания.












Прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти.

Инструкция составлена
заместителем директора


(подпись)

/ Н. Остапенко /

С инструкцией ознакомлены и
один экземпляр получили на руки:

 Ходырева И.С. 20.01.202
 Горанов В.В. 20.01.202
 Россола В.Н. 20.01.202
 Конодалова Е.А. 20.01.202
 Конодалов С.В. 20.01.202
 Сорокин В.Н. 20.01.202
 Матвеева И.В. 20.01.20
 Золотухин Ф.Н. 20.01.20
 Дашев А.В. 20.01.202
 Трошева В.Н. 20.01.20
 Литовченко В.И. 20.01.202